

RADIO COMERCIAL PORTÁTIL COMPACTO E INTELIGENTE



TK-2360/3360

ENCRIPCIÓN POR INVERSOR DE VOZ DE ALTO NIVEL

FABRICADO EN AMBIENTE ISO 9000

5 W VHF / 5 W UHF

16 CANALES

MDC-1200

APROBADO POR LA FCC

CUMPLE NORMA IP 54/55



**5 AÑOS DE
GARANTÍA**

Características Generales

- Encriptación por inversor de voz de alto nivel con 16 códigos seleccionables.
- Password de datos, lectura y sobre escritura.
- Identificación auditiva de canal.
- Función de operador solitario (Lone Worker).
- Exploración (SCAN) con prioridad y multizona.
- 3 teclas programables.
- Tecla de emergencia en color naranja.
- Operación a manos libres (VOX) interconstruida.
- Llamada de emergencia de hombre caído (Opcional).
- Indicador de estado de Batería.
- Programación y ajuste por software KPG-128D en ambiente Windows.
- Cumple con Estándares militares MIL-STD 810 C/D/E/F y contra lluvia torrencial.

Señalización DTMF

- PTT ID (ANI).
- Llamada selectiva, de grupo y general.
- Llamada de emergencia inteligente.
- Radio Kill (Inhibición vía aire).
- Acuse de recepción de llamadas.
- Hasta 8 memorias programables para llamadas automáticas.

Señalización FleetSync (1200-2400 bps)

- PTT ID (ANI).
- Llamada selectiva, de grupo y general.
- Capacidad de envío y recepción de mensajes pregrabados.
- Radio Kill (Inhibición vía aire).
- Llamada de emergencia inteligente.

Señalización MDC-1200

- PTT ID (ANI).
- Llamada de emergencia inteligente.
- Radio Check.
- Radio Kill (Inhibición vía aire).

Dimensiones:

56 x 103,7 x 29.1 mm con batería KNB-55L

| Generales | TK-2360 | TK-3360 |
|---|---------------------------|-------------------|
| Rango de Frecuencia | | |
| Tipo 1 | 136 - 174 MHz | 450 - 520 MHz |
| Tipo 2 | | 400 - 470 MHz |
| Canales | 16 | |
| Espaciamiento entre Canales | 25, 30 KHz / 12.5, 15 KHz | 25 KHz / 12.5 KHz |
| Vida de la batería (en ciclo de trabajo 5-5-90) | | |
| KNB-55L | Aproximadamente 9 horas | |
| KNB-56N | Aproximadamente 9 horas | |
| KNB-57L | Aproximadamente 13 horas | |
| Rango de Temperatura | - 30 a 60° C | |
| Estabilidad de Frecuencia | ±2.5 ppm | |
| Dimensiones (Ancho, Alto, Profundidad) | | |
| Radio | 56 x 103.7 x 14 mm | |
| Con batería KNB-55L | 56 x 103.7 x 29.1 mm | |
| Con batería KNB-56N | 56 x 103.7 x 33.8 mm | |
| Con batería KNB-57L | 56 x 103.7 x 30.1 mm | |
| Peso | | |
| Radio | 163 g | |
| Con batería KNB-55L | 270 g sin antena | |
| Con batería KNB-56N | 380 g sin antena | |
| Con batería KNB-57L | 305 g sin antena | |
| Impedancia de Antena | 50 Ω | |
| Ancho de banda | | |
| Tipo 1 | 38 MHz | 70 MHz |
| Tipo 3 | | 70 MHz |
| Receptor | | |
| Sensibilidad (12 dB SINAD) | | |
| Banda Ancha | 0.25 µV | |
| Banda Angosta | 0.28 µV | |
| Selectividad | | |
| Banda Ancha | 70 dB | |
| Banda Angosta | 63 dB | |
| Intermodulación (Banda Ancha / Angosta) | 68 dB | |
| Respuesta a Espurias | 70 dB | |
| Salida de Audio (Distorsión de 5% a 8Ω) | 500 mW | |
| Transmisor | | |
| Potencia de Salida RF | | |
| Alta | 5 W | |
| Baja | 1 W | |
| Armónicos y Espurias | 70 dB | |
| Ruido FM | | |
| Banda Ancha | 45 dB | |
| Banda Angosta | 43 dB | |
| Distorsión de Audio | Menor al 5% | |
| Desviación | | |
| Banda ancha | ±5 kHz | |
| Banda angosta | ±2.5 kHz | |

Una Gran Cantidad de Útiles Accesorios y Opciones. Contacte a su Distribuidor Profesional Autorizado:

| Accesorios | | |
|--|--|---|
|  <p>KNB-55L Batería Li-Ion 1480 mAh</p> |  <p>KSC-25 Cargador rápido</p> |  <p>KSC-30 Cargador estándar</p> |
|  <p>KNB-56N Batería Ni-MH 1400 mAh</p> |  <p>KNB-57L Batería Li-Ion 2000 mAh</p> | |
|  <p>KRA-26M Antena helicoidal VHF (Incluida en versión VHF)</p> |  <p>KRA-27M Antena Helicoidal UHF (Incluida en versión UHF)</p> |  <p>KRA-22M Antena Helicoidal VHF de Bajo Perfil</p> |
|  <p>KRA-23M Antena Helicoidal UHF de Bajo Perfil</p> |  <p>KRA-16M Antena Recortada VHF</p> |  <p>KRA-17M Antena Recortada UHF</p> |
|  <p>KMC-21 Micrófono con bocina compacto</p> |  <p>KHS-8BL/BE Micrófono de palma de 2 hilos (Negro y Beige)</p> |  <p>KHS-9BL/BE Micrófono de solapa de 3 hilos con auricular (Negro y Beige)</p> |
|  <p>KHS-22 Diadema Ligera con Micrófono Bocina</p> |  <p>KHS-1 Diadema con VOX / PTT</p> |  <p>KMB-16 Adaptador para conversión a multicargador para 6 unidades.</p> |